

# 425590 Fusion MS-RA60 Radio



Modern, kompakt und die bisher ökonomischste Marine-Stereoanlage von Fusion. Das MS-RA60 ist das bisher ökonomischste Marine-Stereogerät mit moderner Ästhetik, Multi-Zone™-Technologie in zwei Zonen und fortschrittlichen Anschlussmöglichkeiten in einem kompakten Formfaktor. Das MS-RA60 wurde für hochwertige Audiounterhaltung in der rauen Meeresumgebung entwickelt und verfügt über ein umlaufendes, beschlagfreies LCD-Display, das in die wasserfeste schwarze Front (IPX6 und IPX7) integriert ist.

Merkmale:

**Multi-Zonen-Technologie:** Bis zu zwei unabhängige Audiozonen stehen für ein individuelles Hörerlebnis auf Ihrem Boot zur Verfügung, jede mit fortschrittlichen, lokalisierten Audiooptionen, einschließlich Lautstärkebegrenzung, Zonenbenennung, Klangregelung, Balance und mehr.

**Nachrüstbar:** Der MS-RA60 ist so konzipiert, dass er in das MS-RA55-Einbauprofil passt, so dass der vorhandene Ausschnitt nicht verändert werden muss, was die Komplexität beim Aufrüsten Ihres Stereosystems reduziert.

**Eingebautes DAB-Modul:** Das eingebaute DAB-Modul unterstützt die neuesten DAB- und DAB+-Sendungen, so dass Sie überall dort, wo DAB und DAB+ unterstützt wird, digitales Radio in hoher Qualität genießen können (nur in Europa und Australien; unterstützt keine Verkehrs- und Wetterinformationen).

<b>Abmessungen (BxHxT)</b>	156,9 x 68 x 103,2 mm	<b>Multi-Zone-Technologie</b>	2 Zonen
<b>Wasserdichtigkeit</b>	IPX6 und IPX7 (nur Frontplatte, wenn ordnungsgemäß installiert)	<b>DAB+</b>	Ja (integrierter DAB-Tuner) AM / FM / BLUETOOTH / AUX x1 / DAB+ (nur in Europa und Australien verfügbar)
<b>Stromversorgung</b>	10,8-16 VDC BLUETOOTH 2,4 GHz @ +12 dBm nominal / ANT 2,4 GHz @ +7 dBm nominal	<b>Quellen</b>	
<b>Funkfrequenzen/Protokolle</b>		<b>AUX-Eingang</b>	Ein RCA-Eingang (AUX)
<b>Kompass-Sicherheitsabstand</b>	150 mm	<b>AM / FM Radio</b>	Ein Motorola-Antennenanschluss
<b>Anzeige</b>	2,3" umlaufendes, monochromes Punktmatrix-LCD	<b>Lautsprecher</b>	4 x Lautsprecheranschlüsse (2 verstärkte Zonen)
<b>Eingebauter Verstärker</b>	Class-D (Mindestimpedanz 4 Ohm)	<b>RCA Pre-Out (links, rechts und Subwoofer)</b>	1 Zone (externe Verstärkung erforderlich)
<b>Spitzenleistung</b>	180 W	<b>Line-Ausgang</b>	Zone 1: L + R (erfordert externe Verstärkung)
<b>Nennausgangsleistung</b>	(4 Ohm) 22 W rms x 4 @ 14,4 V Eingang, 4 Ohm, 10% THD	<b>Subwoofer-Ausgang</b>	Zone 1 (externe Verstärkung erforderlich)
<b>Fusion-Link-Steuerung</b>	Ja (mit kompatiblen Apple®- und Android-Geräten)		